

## Przedmiar robót

Wymiana tablic licznikowych - Na Błonie 9A kl.3

Opis robót	Jm	Ilość
3	4	5
<b>1 Piony WLZ - Demontaże</b>		
Odlączenie przewodów o przekroju do 4mm <sup>2</sup> od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	8
Odlączenie przewodów o przekroju do 16mm <sup>2</sup> (25mm <sup>2</sup> ) od listwy zaciskowej w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz	kpl	2
Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm <sup>2</sup>	szt	1
Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi przewodami	szt	2
Demontaż przełączników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami	szt	1
Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220V	szt	1
Demontaż tablic licznikowych	szt	3
Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup> z wnęki rozdzielczej	szt	2
Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	1
Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m <sup>2</sup> mocowanych śrubami rozpierającymi w podłożu betonowym	szt	1
Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazdo	8
Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m <sup>2</sup>	szt	1
Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	3
Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący	szt	3
<b>2 Montaż</b>		
Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm <sup>3</sup> - poszerzenie istniejących wnęk w środku	szt	20
Tablice na ścianie betonowej - Tbllica wielolicznikowa piętrowa - NOWY STANDARD TAURON - 4-komorowa z komorą teletechniczną - zamykanie pod zamek Master Key + 1x zamek 9081 TT	szt	1
Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM	szt	3
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm <sup>2</sup>	szt	1
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwonekowy - ISTNIEJĄCY	szt	1
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY 2025A 10kA	szt	3
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWA - np.LR601 Hager lub RBK000	szt	3
Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key	szt	3
Układanie przewodów o przekroju 25mm <sup>2</sup> w wiązkach w szafach i na tablicach - piony wlz - LgY 35mm <sup>2</sup> - istniejący	m	7,5
Układanie przewodów o przekroju 6,0mm <sup>2</sup> w wiązkach w szafach i na tablicach - osznurowanie części administracyjnych - DY 6mm <sup>2</sup>	m	18
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm <sup>2</sup> w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	30
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm <sup>2</sup> w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	10

Przełożenie i przełączenie ( w razie konieczności ) instalacji TT domofonu do wnęki TT w rozdzielni piętrowej	kpl	1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania	pomiar	3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz	pomiar	3
Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"	szt	1
Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach, licznikach - system Dymo	szt	8
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3

Uzgodnienie z Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego załączenia zasilania	ust	1
Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej do Tauron, wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	3